

# KERN TGC 1K-3S05

# KERN

Balance de poche de précision avec grand plateau en inox et coupelle de tarage pratique



## Forme de construction

Dimensions boîtier (L×P×H)	100×130×18 mm
Dimensions surface de pesée (Ø)	81 mm
Matériau boîtier	plastique
Matériau boîtier de l'écran	Plastiques
Matériau plateau de pesée	inox

## Fonctions

Nombre de touches pour l'utilisation	4
Auto-Off intervalle(s) en fonctionnement sur piles/batteries	4 min
Fonction de tare	manuellement (plusieurs fois)
Protection IP - dispositif complet	-

## Alimentation en énergie

Bloc d'alimentation fourni	Pile
Pile	2×CR2032
Pile temps de chargement	8,75 h

## Conditions environnementales

Humidité atmosphérique [Min]	80 %
Humidité atmosphérique [Max]	90 %
Température ambiante [Min]	0 °C
Température ambiante [Max]	40 °C

## Emballage & expédition

Lecture force [d] (N)	1 d
Mode de livraison	Service de colis
Dimensions emballage (L×P×H)	100×130×16,5 mm
Poids net env.	0,75 kg
Poids brut env.	0,80 kg
Numéro ONU (matières dangereuses)	3091

## Services

Numéro d'article pour ajustage sur le lieu d'installation	961-247
Numéro d'article pour étalonnage DAkkS	963-127
Numéro d'article pour certificat de conformité	969-517

## Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produit	Balances de laboratoire
Groupe de produit	Balances de poche

## Système de mesure

Lecture [d]	1 g
Lecture carat [d] (ct)	5 ct
Portée [Max]	1000 g
Portée [Max] (ct)	5000 ct
Charge excentrée à 1/3 [Max]	3 g
Reproductibilité	3 g
Linéarité	± 6 g
Système de pesée	Jauge de contrainte
Résolution	1.000
Plage de tare	1000 g
Unités de mesure	g gn dwt ozt ct oz
Unité prééglée	g
Temps de stabilisation	2 s
Temps de préchauffage	10 min
Possibilités d'ajustage	Ajustement avec poids externe
Poids de réglage recommandé	750 g (M3)
Points d'ajustage possibles	1 kg

## Homologation

Sigle CE	✓
----------	---

## Écran

Écran hauteur de chiffres	12 mm
Écran rétroéclairage	oui
Langues de l'interface utilisateur	Langage symbolique

# KERN TGC 1K-3S05



Balance de poche de précision avec grand plateau en inox et coupelle de tarage pratique

## Piktogramme

### STANDARD

---



### OPTION

---

